

Bedienteil Terxon SX - 2023

Art.-Nr. AZBE10000

Seite 1 von 2



Das LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung wird das LCD-Bedienteil mit der Terxon SX verbunden. Bis zu 4 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsmodule für zusätzlichen Komfort. Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN-Code aktiviert oder deaktiviert werden. Weiterhin wird der Zustand der Zentrale über das Klartext-Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene Programmierungen sowie den 350-fachen Ereignisspeicher der Terxon SX können Sie hier in Ruhe betrachten - und natürlich auch verändern. Das LCD-Bedienteil ist in einem eleganten Weiß gehalten.

Technologien

- Zum Bedienen und Programmieren der Alarmzentrale Terxon SX
- Zum bequemen Scharf-/Unscharfschalten der Zentrale mittels PIN-Code beim Verlassen/Betreten des Gebäudes
- Bedienen der Alarmzentrale mit PIN-Code und Vier-Wege-Navigationstaste
- Farbige LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus

Technische Daten - Bedienteil Terxon SX - 2023

Abmessungen	(BxHxT) 128x128x29 mm
Anschlüsse	RS485 Bus, Schraubterminal für zusätzlichen Tamperkontakt
Breite	128 mm
Farbe	weiß
Gehäuse	ABS
Integrierte Sirene	Ja
Länge	29 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %

Bedienteil Terxon SX - 2023



Security Tech Germany

Art.-Nr. AZBE10000

Seite 2 von 2

Technische Daten - Bedienteil Terxon SX - 2023

Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageort	Aufputz
Nettogewicht	0,2 kg
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	Nein
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	58 mA
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	ohne