



Tilkald hjælp nemt og hurtigt ved brand

Med den trådløse Secvest-brandalarmsknap er det nemt og hurtigt at aktivere en brandalarm med et tryk på en knap. Brandalarmen kan også udløses, når centralen ikke er aktiveret - det er nok at trykke på knappen.

Mulighed for separat alarm og nødopkald

Du bestemmer selv, om der ud over den akustiske og optiske alarm også skal foretages et yderligere opkald til en kontrolcentral. Med passende batterier (3 V litium) har den trådløse brandalarm en levetid på ca. 24 måneder.

Teknologier

- Til hurtig og enkel udløsning af en brandalarm
- Sabotageovervågning

Tekniske oplysninger - Brandalarmsknap

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - type	3 V CR2477N lithiumbatteri
Beskyttelsesklasse IP	32
Bredde	85 mm
Husmateriale	Termoplastisk kunststof
Højde	85 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon, BUM060040
Længde	52 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Brandalarmsknap

Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 85x85x52 mm
Nettovægt	0,17 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz