

Inbouw Sleutelschakelaar

Art.-Nr. SE1100

Seite 1 von 2



Met de sleutelschakelaar activeert of deactiveert u uw alarminstallatie. Een eenvoudige draai aan de sleutel vervangt het invoeren van de PIN code. Zo bedient u de installatie sneller en comfortabeler. Behalve het activeren of deactiveren van de alarminstallatie (of aparte deelgebieden) kunt u met de sleutelschakelaar ook elektronische apparatuur (verlichting bij de ingang, garagedeur etc.) aansturen. Hiervoor zijn twee schakelcontacten ter beschikbaar. Deze kunnen worden ingesteld als permanent of impulscontact. Door de twee gekleurde LED's bent u altijd op de hoogte van de status van de aangesloten apparatuur. U kunt bijvoorbeeld zien of de installatie ingeschakeld is. De montagerozet met demontagebeveiliging, de hoogwaardige cilinder van ABUS en de stabiele weerbestendige behuizing (IP55) beschermen de sleutelschakelaar tegen invloeden van buitenaf. De sleutelschakelaar is ontworpen voor halfcilinders (10/30). De sleutelschakelaar is leverbaar voor in- of opbouwmontage. De opbouwvariant is met een deksel- en wandcontact beveiligd tegen sabotage.

Technologieën

- In- en uitschakelen door het draaien van de sleutel
- Voor inbouwmontage
- Hoge mate van veiligheid dankzij de demontagebeveiliging en de dekselsabotageschakelaar
- Robuuste behuizing

Technische gegevens - Inbouw Sleutelschakelaar

Afmetingen	(bxhxd) 106x134x42 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	106 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Hoogte	134 mm
Lengte	42 mm

Art.-Nr. SE1100

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Inbouw Sleutelschakelaar

Montagelocatie	Inbouwmontage
Nettogewicht	0,45 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Statusindicatie	Ja (2 LED)
Stroomopname	2 mA
Vermogensopname	0,02 W
Voedingsspanning DC	10-15 V