



Bis zu vier Kameras pro Monitor

Ergänze dein ABUS EasyLook BasicSet auf bis zu 4 Kameras. Die Inbetriebnahme einer Zusatz-Kamera ist ähnlich einfach wie beim Basis-Set und mit wenigen Handgriffen erledigt.

Genauso wie die Kamera des Basis-Sets liefert eine Zusatz-Kamera Tag & Nacht zuverlässig Videobilder. Die Kamera leistet ihren Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne Smartphone - sie benötigt lediglich Strom. Die Videodaten und Einstellungen werden zwischen der Kamera und dem Monitor des Basis-Sets sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen.

Die Inbetriebnahme der Zusatz-Kamera ist ähnlich simpel wie beim Basis-Set. Insgesamt lassen sich bis zu 4 Kameras mit einem Monitor problemlos betreiben; bei Bedarf zeigt der Bildschirm alle Livebilder der Kameras gleichzeitig an - mit einfacher Fingergeste lässt sich schnell zwischen der sogenannten Quad-View und einzelnen Kamerabildern wechseln.

So hast du immer Blick, was in deinem Laden oder rund um dein Zuhause passiert, ob am Eingang, vor der Garage, auf der Terrasse oder im Garten.

Technologien

- Erweiterung für ABUS EasyLook BasicSets; Zusatz-Kamera mit hoher Funk-Reichweite, zuverlässiger Bewegungserkennung/Personenerkennung, Gegensprechfunktion, Nachtsicht, Privatzenenmaskierung und vielem mehr
- Insgesamt lassen sich 4 Sicherheitskameras per Funk mit dem Monitor des ABUS EasyLook BasicSets verbinden
- Sehr einfach in der Handhabung, auch bei nachträglicher Inbetriebnahme; Zusatz-Kamera mit Strom versorgen, am Set-Monitor hinzufügen, schon ist das erste Livebild zu sehen
- Clevere Bewegungserkennung (u. a. durch integrierten Bewegungsmelder/Passiv-Infrarot-Melder, kurz PIR); meldet nach Bedarf entweder Wärmequellen (z. B. Haustier), oder ausschließlich Personen (und ignoriert dann Tiere, im Wind wiegende Blätter etc.)
- Sofortiges und automatisches Umschalten des Monitors auf Alarm- und Aufnahme-Modus (Sirenenton am Monitor)

Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 2 von 3

- ganz nach Bedarf ein-/abstellbar; zum Speichern handelsübliche microSD-Karte mit bis zu 128 GB einlegen)
- Persönliche Einstellungen per Monitor; Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren (DSGVO/Datenschutz-konform), Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitpläne, Privatzenen
- Klare Nachtsicht in Schwarz-Weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest; Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

Technische Daten - Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

| | |
|----------------------------|---|
| Abmessungen | (B x L x H) 61 x 161 x 77 mm |
| Auflösungsmodi | 2304 x 1296 (3MP) |
| Basis Ereignis | PIR & Software + Bewegungsmaske |
| Bildaufnehmer | 1/3" CMOS |
| Brennweite | 4 mm |
| Einsatzbereiche | Außenbereich |
| Farbe | schwarz |
| Frequenzbereich | 2,403 - 2,478 GHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Funktionen | Gegensprechen (2-way Audio), Nachtsicht, Personen-Erkennung, Zoom |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Horizontaler Blickwinkel | 82 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 15 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kanalbreite | 20 MHz |
| Kompatibel zu | PPDF17000 |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 3,6 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 2304 x 1296 @15fps |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 30 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0,1 lx |

Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 3 von 3

Technische Daten - Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Mit App steuerbar | Nein |
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Optische Wellenlänge | 940 nm |
| PIR-Blickwinkel | 85 ° |
| PIR-Reichweite | 8 m |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Privatzonen | 4 |
| Schutzart IP | 66 |
| Sendeleistung | 20 dBm |
| Sensibilität | -88 dBm |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Standort | Außenbereich |
| Steckertyp | DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm |
| Stromversorgung | Netzteil |
| System | Stand-Alone |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto |
| Technologie | Funk |
| Verschlüsselung | WPA2 |
| Vertikaler Blickwinkel | 42 ° |
| Video Bitrate | 2Mbps |
| Videokomprimierung | H.264+ |
| Weißabgleich | Auto |