

# Secvest Bouton d'Alarme Incendie sans Fil

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 1 von 2



Avoir de l'aide rapidement et simplement en cas d'incendie

Avec le bouton d'alarme incendie sans fil Secvest, il est très facile d'émettre rapidement une alarme incendie par simple pression sur un bouton. L'alarme incendie peut également être déclenchée lorsque la centrale d'alarme n'est pas activée : il suffit d'actionner le bouton.

Alarme et appel d'urgence séparés possible

Vous pouvez décider si un appel à une station de contrôle doit être émis en plus de l'alarme acoustique et visuelle. Avec les bonnes piles (3 V au lithium), le bouton d'alarme incendie sans fil a une durée de vie de 24 mois environ.

## Technologies

- Pour le déclenchement rapide et simple d'une alarme incendie
- Surveillance anti-sabotage

## Caractéristiques techniques - Secvest Bouton d'Alarme Incendie sans Fil

Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - type	Batterie lithium 3 V CR2477N
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secvest, Terxon, BUM060040
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 85x85x52 mm
Fréquence radio	868,6625 MHz
Hauteur	85 mm

# Secvest Bouton d'Alarme Incendie sans Fil



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Secvest Bouton d'Alarme Incendie sans Fil

Indice de protection IP	32
Largeur	85 mm
Longueur	52 mm
Matériau du boîtier	Thermoplastique
Modulation	FM
Poids net	0,17 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Puissance radio	10 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C