



Le répéteur wAppLoxx Pro : réception et portée optimisées

Pour un niveau d'équipement plus élevé, le système wAppLoxx Pro permet une portée accrue avec le répéteur wAppLoxx Pro. Jusqu'à 32 cylindres peuvent être programmés dans un même répéteur. La technologie d'antennes duplex et la possibilité de raccorder des antennes externes donnent lieu à des possibilités d'utilisation encore plus flexibles. Au total, il est possible d'utiliser jusqu'à 6 répéteurs par wAppLoxx Pro Control et d'étendre la portée radio jusqu'à 60 m entre le CTRL et les composants de porte.

Caractéristiques techniques - Répéteur WLX Pro

| | |
|------------------------------------|---|
| Batterie - type | Batterie plomb-gel pour min. 20 heures d'alimentation de secours (accessoire : ACAC00068) |
| Couleur | blanc |
| Dimensions | 164 x 164 x 37 mm |
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-RP |
| Fréquence radio | 868,3 MHz |
| Matériau du boîtier | plastique |
| Portée radio | Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |