

Secvest Draadloze Handbrandmelder

Art.-Nr. FUAT50020

Seite 1 von 2



Eenvoudig en snel hulp invoeren bij brand

Met het draadloze Secvest-brandalarm kan met een druk op de knop snel en eenvoudig een brandalarm worden geactiveerd. Het brandalarm kan ook worden afgegeven als de centrale niet geactiveerd is - u hoeft alleen de knop in te drukken.

Alarm en noodoproep apart mogelijk

U kunt zelf bepalen of naast het akoestische en optische alarm ook nog een noodoproep naar de meldkamer moet plaatsvinden. Met de juiste batterijen (3V-lithium) heeft het draadloze brandalarm een levensduur van ca. 24 maanden.

Technologieën

- Voor het snel en eenvoudig activeren van een brandalarm
- Sabotagebeveiliging

Technische gegevens - Secvest Draadloze Handbrandmelder

Afmetingen	(bxhxd) 85x85x52 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	3V CR2477N lithiumbatterij
Behuizingmateriaal	Thermoplastisch kunststof
Beschermingsklasse IP	32
Breedte	85 mm
Compatibel met	Secvest, Terxon, BUM060040
Hoogte	85 mm
Lengte	52 mm

Secvest Draadloze Handbrandmelder



Art.-Nr. FUAT50020

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Draadloze Handbrandmelder

Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Nettogewicht	0,17 kg
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW