

ABUS Z-Wave deur-/raamcontact

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



Technologieën

- Herkent het openen van ramen en deuren en informeert uw Smart Home Gateway
- Eenvoudige en snelle montage dankzij batterijvoeding en plakmontage
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met LED
- Onopvallend, klein en veilig – met minimagneet
- Levensduur van de batterij maximaal 3 jaar

Technische gegevens - ABUS Z-Wave deur-/raamcontact

| | |
|--|---|
| Afmetingen | (B x L x H) Sensor: 26 x 21 x 21 x 72 mm / Magneet: 11 x 15 x 35 mm |
| Batterij - batterijbedrijf | Ja |
| Batterij - hoeveelheid | 1 |
| Batterij - maximale levensduur van de batterij | 3 jaren |
| Batterij - type | CR2 (3V) |
| Behuizingmateriaal | Plastic |
| Brutogewicht | 0,125 kg |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Detectiemethode | Elektromagnetische schakelaar |
| Display | LED |
| Kleur | Wit |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |

ABUS Z-Wave deur-/raamcontact



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS Z-Wave deur-/raamcontact

| | |
|-----------------------|---|
| Min. luchtvochtigheid | 10 |
| Nettogewicht | 0,045 kg |
| Radio-modulatie | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Radiofrequentie | 868,42 MHz |
| Sabotagebescherming | Ja |
| Sensortype | Riet contact |
| Stroomopname | 30 mA |
| Stroomopname stand-by | 0,006 mA |
| Toepassingsgebieden | Binnen |
| Zendbereik | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m |
| Zendvermogen | 4,5 dBm |