

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 1 von 3



De plus in veiligheid

Bescherm uzelf effectief tegen brandschade in meerdere ruimtes met deze set. Als er brand wordt gedetecteerd, geeft de rookmelder alarm en ontvangt u een bericht op mobiele apparaten. U kunt de set uitbreiden met Z-Wave-producten van ABUS en andere fabrikanten, bijvoorbeeld met behulp van lampen als extra alarmapparatuur.

Krijg twee waarschuwingen als er een rookmelder wordt geactiveerd: met de sounder en een bericht naar uw smartphone

Als er een gevaarlijk rookniveau wordt gedetecteerd, klinken de rookmelder en Gateway een luid alarm. U kunt op de juiste manier reageren, zelfs buitenshuis, omdat het alarm naar uw mobiele apparaat wordt verzonden door een push-bericht naar uw smartphone te sturen.

Krijg meer uit je Aangesloten huis en breid deze set uit met:

- andere gevarenalarmen zoals de ABUS Z-Wave waterlekdetector
- een extra akoestisch alarm met de ABUS Z-Wave sirene
- een deurslotaandrijving voor uw voordeur met de ABUS HomeTec Pro Z-Wave
- een verwarmingsregeling met Z-Wave-thermostaten
- de rolluikbesturing met Z-Wave-schakelmodules

In totaal kunt u tot 120 draadloze Z-Wave-componenten aan het systeem toevoegen en tot 60 scènes maken (Als - Dan - Wanneer).

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 2 von 3

Technologieën

- Compacte slimme Smart Home besturingseenheid in Family-Home-design met Z-Wave radiostandaard
- compatibel met het ABUS Smartvest draadloze alarmsysteem
- uitgebreide configuratiemogelijkheden voor maximaal 60 scènes (als - dan - wanneer)
- Waarschuwt betrouwbaar voor levensgevaarlijke rookontwikkeling en verlaat alarm
- Compacte design bij gelijkblijvende functionaliteit
- Weinig onderhoud nodig dankzij 5 jaar batterijlevensduur – waarschuwt als batterij bijna op is
- Aanbevolen toepassingslocaties: slaapkamer, woonkamer, kinderkamer en gangen
- Met de app kan snel worden vastgesteld waar de brand is uitgebroken
- uitbreidbaar tot maximaal 120 Z-Wave radio-componenten
- Mobiele toegang vanaf elke locatie via de gratis app ABUS Z-Wave ONE

Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

| | |
|------------------------------|--|
| Aantal componenten | 120 |
| Aantal gebeurtenissen | 1.000 |
| Aantal gebruikers | 15 |
| Aantal ruimten / groepen | 40 |
| Aantal scènes | 60 |
| Afmetingen | (B x L x H) 96 x 21 x 96 mm |
| Alarmering | Push notificatie / Akoestisch waarschuwingssignaal |
| Behuizingmateriaal | Plastic |
| Brutogewicht | 0,38 kg |
| Codering | AES128, SFTP, HTTPS |
| Compatibel met | Z-Wave-apparaten (EU-frequentie: 868,42MHz) |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Ja |
| Display | LED |
| Gebruikersniveaus | 3 |
| Gelijktijdige netwerktoegang | 10 |
| Kleur | Wit |
| Kleur verlichting | Blauw / Geel / Rood |
| Luidspreker | Ja |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 80 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 20 |
| Nettogewicht | 0,233 kg |
| Netwerkaansluiting | RJ-45 connector (10/100 Mbps) |
| Noodstroomvoorziening | Nee |

ABUS Z-Wave Veiligheidsset Bescherming tegen brandschade

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

| | |
|---------------------|---|
| Radio-modulatie | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Radiofrequentie | 868,42 MHz |
| Software | App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS) |
| Voedingsspanning DC | 5 V |
| Zendbereik | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m |
| Zendvermogen | 4,5 dBm |
| EAN | 4003318841453 |

Technische gegevens - ABUS Z-Wave rookmelder

| | |
|--|---|
| Afmetingen | (Ø x H) 60 x 49 mm |
| Alarmering | Akoestisch waarschuwingssignaal |
| Batterij - batterijbedrijf | Ja |
| Batterij - hoeveelheid | 1 |
| Batterij - maximale levensduur van de batterij | 5 jaren |
| Batterij - type | CR123A (3V) |
| Behuizingmateriaal | Plastic |
| Brutogewicht | 0,239 kg |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Detectiemethode | Foto-elektrische reflectie |
| Display | LED |
| Geluidsdruk | 85 dB |
| Kleur | Wit |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 10 |
| Muteschakeling alarm | 10 min |
| Nettogewicht | 0,066 kg |
| Radio-modulatie | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Radiofrequentie | 868,42 MHz |
| Sabotagebescherming | Nee |
| Sensortype | Fotodiode |
| Stroomopname | 90 mA |
| Stroomopname stand-by | 0,01 mA |
| Toepassingsgebieden | Binnen |
| Zendbereik | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m |
| Zendvermogen | 4,5 dBm |
| EAN | 4003318841507 |