



Commander le système d'alarme, consulter l'état, déclencher l'alarme en cas d'urgence: tout est facile avec cette télécommande pratique.

Une mini-télécommande toujours à portée de main

Vous avez toujours sur vous la petite télécommande qui vous permet d'activer et désactiver le système d'alarme Comfion lors de vos allées et venues. L'émetteur portatif de la taille d'une pièce de monnaie sert également de porte-clés.

Trois touches librement programmables

La télécommande est dotée de trois touches librement programmables: par exemple pour activer, désactiver et «activer en interne» (installation activée, habitants dans la maison), ou pour la domotique (porte de garage, commande de l'éclairage, scénario Smart Home). Les touches sont programmées chez le spécialiste.

Une LED d'état multicolore facile à lire

La LED d'état multicolore indique clairement toute modification de l'état du système (activé, désactivé, partiellement armé, panne). L'état peut également être affiché à tout moment à la simple pression d'une touche.

Aide rapide en cas d'urgence

La touche Panique permet de déclencher une alarme d'agression immédiate afin d'obtenir rapidement de l'aide (d'un service de sécurité affilié, par exemple).

Radio sécurisée et portée de 300m

La liaison radio cryptée de manière sécurisée offre une protection efficace contre les manipulations. La portée atteignant 300m (champ libre) permet la commande à distance (jardin, entrée).

## Technologies

- Mini-télécommande radio permettant d'activer/de désactiver la centrale d'alarme radio Comfion : très petite, légère et maniable, sous forme de porte-clés
- 3 touches librement programmables, par exemple pour l'activation/la désactivation ou pour la commutation de

# Télécommande radio Comfion

Art.-Nr. FUBE80010

Seite 2 von 2

scénarios Smart Home préalablement configurés

- La LED d'état multicolore informe rapidement sur la commande exécutée (activée, désactivée, partiellement activée, panne)
- Liaison radio sécurisée avec la centrale d'alarme Comfion, portée jusqu'à 300 m (champ libre) et protection élevée contre les manipulations/et protection des données semblable à celle des applications bancaires en ligne (cryptage AES128)
- Composant radio facile à entretenir, durée de vie des piles jusqu'à 1 an
- Mini-émetteur ou radiocommande, aussi petit(e) qu'une pièce de monnaie

## Caractéristiques techniques - Télécommande radio Comfion

Affichage	LED
Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Batterie - type	CR2032
Certifications	EN 50131 degré 2
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Comfion
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	40 x 10 mm
Fréquence radio	868 MHz
Hauteur	10 mm
Largeur	40 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation	2FSK
Poids brut	0,012 kg
Portée max. réception (champ libre)	300 m
Portée max. émission (champ libre)	300 m
Puissance radio	25 mW
Surveillance anti-sabotage	Non