

Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

Art.-Nr. FUAT80100 Seite 1 von 3



Alarme silencieuse ou domotique intelligente

Avec le bouton-poussoir mural radio Comfion, vous avez le choix ! Ce bouton-poussoir d'agression radio innovant offre deux possibilités d'utilisation différentes, selon les besoins : Le bouton-poussoir peut être utilisé comme bouton d'agression classique pour une alarme silencieuse ou comme bouton pour la domotique pour plus de confort.

Mode bouton-poussoir d'agression

En appuyant sur le bouton pendant deux ou trois secondes, une alarme de panique est immédiatement déclenchée sur la centrale d'alarme Comfion. Une confirmation par vibration (en option) indique que l'alarme a bien été transmise. Vous avez le choix entre une alarme qui retentit fort sur place ou une alarme qui informe discrètement un centre de contrôle - parfait pour les urgences discrètes. Grâce à cette flexibilité, le bouton-poussoir est optimal pour une utilisation dans les chambres à coucher ou pour être placé discrètement sur le bord d'un comptoir.

Pour plus de confort

Alternativement, le bouton-poussoir peut être utilisé pour commander des automatismes. Une simple pression permet de déclencher un automatisme préalablement défini dans le Comfion - idéal pour des solutions de commande intelligentes au quotidien.

Sécurité certifiée selon EN degré 2

L'appareil est certifié selon la norme EN 50131 degré 2, ce qui garantit une sécurité et une fiabilité maximales en cas d'alarme. Grâce à ses options de montage flexibles, le bouton-poussoir peut être soit collé, soit vissé, en fonction des exigences individuelles de l'environnement.

Ce bouton-poussoir ne convainc pas seulement par ses fonctions de sécurité, mais aussi par sa polyvalence dans le domaine de la domotique.



Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

Art.-Nr. FUAT80100 Seite 2 von 3

Technologies

- Deux modes de fonctionnement : Alarme d'agression ou bouton pour la domotique intelligente
- Alarme forte ou option d'alarme silencieuse selon les besoins
- Confirmation par vibration de l'activation de l'alarme
- Certification selon EN 50131 degré 2 pour une sécurité maximale
- Montage facile : à visser ou à coller

Caractéristiques techniques - Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

| | boaton pousson mararradio common (ararme) |
|------------------------------|---|
| Alimentation électrique CC | 3 V |
| Batterie - durée de vie max. | 5 a |
| de la batterie | |
| Batterie - quantité | 1 |
| Batterie - type | CR123A |
| Certifications | EN 50131 niveau 2 |
| Classe d'environnement | II |
| Compatible avec | Comfion |
| Contrôle de tension | Oui |
| Couleur | blanc |
| Degré de sécurité | 2 |
| Dimensions | 48 x 76 x 21 mm |
| Domaines d'utilisation | Usage intérieur |
| EN | Niveau 2 |
| Fréquence radio | 868 MHz |
| Hauteur | 76 mm |
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Largeur | 48 mm |
| Modulation | 2FSK |
| Norme | EN50131-3:2009, EN50131-5-3:2017 |
| Poids brut | 0,06 kg |
| Poids net | 0,042 kg |
| Portée max. réception (champ | 1.000 m |
| libre) | |
| Portée max. émission (champ | 1.000 m |
| libre) | |
| Profondeur | 21 mm |
| Puissance radio | 25 mW |
| Surveillance anti-sabotage | Oui |
| Température de | 50 °C |
| fonctionnement max. | |
| <u> </u> | |



Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

Art.-Nr. FUAT80100 Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Bouton-poussoir mural radio Comfion (alarme)

| Température de | -20 °C |
|---------------------|----------------------------|
| fonctionnement min. | |
| Type de converture | Protection anti-effraction |