

# 8-Zonen Funkerweiterung für Terxon L

Art.-Nr. AZ5220

Seite 1 von 1



Die 8 Zonen Funkerweiterung (AZ5220) ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon L. Mit diesem Modul können Sie bis zu 8 Funkmelder in Ihre Einbruchmeldeanlage integrieren. Per 4-adriger Bus-Verdrahtung wird die 8 Zonen Funkerweiterung mit der Hauptplatine der Terxon L verbunden. Insgesamt können Sie 32 Erweiterungsmodule (egal ob Funk oder Draht) an die Terxon L anschließen. So lässt sich Ihre Alarmzentrale jederzeit auf bis zu 264 Zonen erweitern und zu einer Hybrid-Anlage ausbauen. Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und werden sabotageüberwacht. Sie können alle Melder der Secvest Generation in die Funkerweiterung einlernen. Die Kommunikation zwischen der Funkerweiterung und den einzelnen Meldern erfolgt auf 868,6625 MHz - einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste FM-Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und eine einfache, schnelle Installation der einzelnen Melder. Die Übertragungreichweite beträgt ca. 200 Meter im Freien. Über eine Steckbrücke auf der Platine adressieren Sie die Zonen der (Funk-) Erweiterungsmodule.

## Technologien

- 8 programmierbare Zonen
- Sabotageüberwacht
- Duplex-Antennen-Technologie
- Einfacher Anschluss mittels 4-Draht-BUS

## Technische Daten - 8-Zonen Funkerweiterung für Terxon L

Leistungsaufnahme	55 W
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	200 m
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Nein