



ABUS Z-Wave røgdetektoren advarer pålideligt over livstruende røgemission. Alarmen er dog ikke begrænset til selve detektoren. Selvom du ikke er hjemme, informerer den tilsluttede gateway dig om en overhængende trussel derhjemme. I kombination med ABUS Z-Wave LED-lamperne kan du også belyse flugtvejen i tilfælde af brand og bruge andre komponenter til at rette den rigtige reaktion på den overhængende trussel i dit hjem.

ABUS Z-Wave røgdetektoren udfører også sin tjeneste uden en gateway, det vil sige i stand-alone drift. Med en batterilevetid på op til 5 år imponerer detektoren også med sine ekstremt lave vedligeholdelseskrav.

Teknologier

- Advarer pålideligt mod livsfarlig røgudvikling og slår alarm
- kompakt design uden svækkelse af funktionen
- Kræver kun lidt vedligeholdelse takket være 5 års batterilevetid – advarer, når batteriet er lavt
- Anbefalede anvendelsessteder: soveværelser og stuer, børneværelser og gange
- Mulighed for hurtig og præcis registrering af brandstedet via appen
- Med testknap til manuel selvtest og testalarm
- Hurtig og ren montering uden boring

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave røgføl

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	5 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR123A (3V)
Bruttovægt	0,239 kg
Detektionsmåde	Fotoelektrisk refleksion
Display	LED
Farve	Hvid

Art.-Nr. SHRM10000

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave røgføler

Frakobling af alarmsignal	10 min
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Lydtryk	85 dB
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(Ø x H) 60 x 49 mm
Nettovægt	0,066 kg
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	Fotodiode
Strømforbrug	90 mA
Strømforbrug i standby	0,01 mA
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m