

# ABUS WLAN basisstation til WLAN batterikamera

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 1 von 2



## Optimer modtagelse og rækkevidde

ABUS WLAN basisstationen er forbindelsen mellem dit ABUS WLAN batterikamera og din router. Den sikrer den bedst mulige modtagelse af op til 2 batterikameraer og lagrer deres videodata i beskyttede indvendige del af bygningen.

En ekstra basisstation er en fordel, hvis 2 ABUS WLAN batterikameraer anvendes langt fra hinanden, f.eks. foran huset ved indgangspartiet og bag huset i haven. I dette tilfælde kan du bruge en anden basisstation for at sikre optimal modtagelse til routeren og den bedst mulige rækkevidde. Den ekstra station i bygningen tilsluttes permanent via en USB-adapter (følger med leveringen) til en ledig stikkontakt i retning af det andet kamera. Stationen giver dig akustisk og visuel feedback efter kort tid.

App2Cam Plus-appen giver dig dit første livebillede på få minutter. Du modtager push-meddelelser, når et kamera registrerer bevægelse. Optagelserne fra batterikameraerne kan nu også tilgås i appen, på stedet, og når du er hjemmefra. Basisstationen gemmer alle videodata fra batterikameraerne direkte og krypteret på et microSD-kort (tilbehør, maks. 128 GB) - uden yderligere omkostninger og risici ved en cloud. Hvis det er nødvendigt, kan der integreres op til 8 stationer med 16 batterikameraer i appen.

## Teknologier

- Basisstation til op til 2 ABUS WLAN batterikameraer; adgang via den gratis app App2Cam Plus til mobiltelefoner og tablets; en del af ABUS Comfort-Line og Smart Security World; kompatibel med det trådløse alarmsystem Smartvest
- I tilfælde af flere kameraer skal du tilføje yderligere basisstation(er), også afhængigt af de strukturelle/rumlige forhold på stedet, hvis et ekstra WLAN batterikamera skal placeres uden for rækkevidden af en eksisterende basisstation
- Der kan integreres op til 8 basisstationer i App2Cam Plus-appen og op til 4 basisstationer i Smartvest-appen
- Placeres indendørs ved en ledig stikkontakt, ideelt set mellem egen router og batterikamera(er) for optimal WLAN-modtagelse

# ABUS WLAN basisstation til WLAN batterikamera

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 2 von 2

- Hurtigt klar til brug takket være den enkle installation (med app-guide på få minutter; visuel og akustisk feedback)
- Gem på microSD-kort (tilhører, op til 128 GB) for lokalt lagrede, altid tilgængelige kameraoptagelser, der er gemt inde i bygningen (ingen cloud, intet abonnement)
- Betjening/adgang via appen udelukkende lokalt i eget WLAN og om nødvendigt også på farten via internetforbindelse (krypteret)

## Tekniske oplysninger - ABUS WLAN basisstation til WLAN batterikamera

Antal brugere	3
Antal kanaler	2
Audio-bitrate	128kbps
Audio-kompression	PCM
Audioindgang	Indbygget mikrofon
Audioudgang	indbygget højttaler
Basishændelse	PIR bevægelsesgenkendelse / Manuel
Bruttovægt	0,046 kg
Effektforbrug	180 mA
Farve	sort / hvid
Frame rate	15
Frekvensområde	2,4 GHz
Husmateriale	plast
Højttaler	85dB @ 10cm
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagermedium	Micro-SD (128GB)
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10%
Mål	54 x 101 x 15 mm
Netværkstilslutning WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Opløsnings tilstand	VGA / 720p / 1080p
Optagelsesfunktioner	max. 1080P
Spændingsforsyning DC	5 V
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Videokanaler samlet	2
Videokomprimering	H.264
Videoudgang	VGA / 720p / 1080p