

Secvest Draadloze Alarmcentrale

Art.-Nr. FUA50000

Seite 1 von 4



De beproefde rondom beveiliging - nu nog beter

Het draadloze alarmsysteem Secvest is de consequente doorontwikkeling van de reeds jaren op de beveiligingsmarkt succesvolle Secvest 2WAY. Naast de klassieke alarmfuncties voor bescherming tegen inbraak, brand, water en bij noodgevallen integreert de Secvest nu ook de videoverificatie, een mobiele bedieningsmogelijkheid via webbrowser en app, en de nog steeds unieke mechatronische inbraakbeveiliging, die tot nog toe alleen door ABUS wordt aangeboden.

Grote keuze melders en mobiele bedieningsmogelijkheden

Het draadloze alarmsysteem Secvest biedt met tot 48 draadloos communicerende melders en met tot vier draadgebonden melders voor maximaal 50 gebruikers optimale veiligheid. Verschillende bedieningsmogelijkheden zoals code-invoer, proximity chipsleutel of afstandsbediening voor gevarieerde toepassingsvoorkeuren. Een nieuw highlight is de bediening van de centrale per app. Daarmee kan het systeem ook via de mobiele telefoon worden bediend - zo kunt u een geruststellend blik werpen in de eigen woning om te kijken of thuis alles in orde is.

Naadloze live-videobewaking en -verificatie per app

De actuele videobeelden van maximaal zes IP-binnencamera's kunnen op ieder moment worden opgeroepen. Met de Secvest-app voor Android of iOS kunnen alle functies worden bediend zoals het in- en uitschakelen van het alarmsysteem of het opvragen van statusberichten.

Actieve bescherming tegen inbraak

Aan vensters en deuren aangebrachte melders fungeren als mechanische en elektronische beveiliging in één, en bieden zo de beroemde dubbele inbraakbeveiliging, het onderscheidende kenmerk van de mechatronische melders van ABUS: de in elkaar vastklikkende stalen grendels bieden een weerstand tot één ton die een inbreker moet zien te overwinnen. Daarnaast zorgt de bijzonder gevoelige detectie ervoor dat reeds de eerste poging om een raam of deur open te breken wordt herkend en dat aan de centrale meldt- nog voordat de inbreker is binnengedrongen.

Secvest Draadloze Alarmcentrale

Art.-Nr. FUA50000

Seite 2 von 4

Aanwezigheid simuleren en activiteiten rondom het huis sturen

Met een willekeurig aantal draadloze stekermodule kan de Secvest het licht, de stereo-installatie e.d. automatisch aansturen, zodat het tijdens uw vakantie of bij een alarm net lijkt of u thuis bent. Via 32 draadloze en vier draadgebonden uitgangen kan bijvoorbeeld het licht in huis of de garagepoort worden aangestuurd.

U dient er rekening mee te houden dat de Secvest 2WAY-melder niet werken op de nieuwe Secvest-centrale

Technologieën

- Comfortabele bediening met app (Android/iOS), geïntegreerde webbrowser en via de centrale
- Voor maximaal 50 gebruikers met vrij te kiezen bedieningsopties (code/chipsleutel/afstandsbediening)
- Actieve inbraakbeveiliging in combinatie met mechatronische, draadloze venster- en deurbeveiliging
- Videoverificatie bij alarm door e-mail-, push-berichten of via de app
- Tot 48 afzonderlijk identificeerbare draadloze melders, 8 bedieningspanelen, 50 afstandsbedieningen
- Ingebouwde kiezer
- VdS-Home-gecertificeerd en EN 50131-1 graad 2
- Alarmverificatie door integratie van max. 6 camera's
- 32 extra uitgangen voor flexibele, draadloze gebeurtenissturing
- Activeren van meldkamers via meldkamerprotocollen mogelijk

Technische gegevens - Secvest Draadloze Alarmcentrale

| | |
|----------------------------|--|
| Aansluitingen | 230 V AC / 13,8 V DC schroefaansluiting, a/b schroefaansluiting, sirene, 2-4 bekabelde zones, 2 uitgangen, LAN |
| Aantal afstandsbedieningen | 50 |
| Aantal bedieningselementen | 8 |
| Aantal draadloze zones | 48 |
| Aantal draadzones | 2 x CC of 4 x FSL |
| Aantal gebeurtenissen | 600 |
| Aantal gebruikers | 50 |
| Aantal virtuele IP-zones | 6 |
| Actieve inbraakbeveiliging | Met mechatronische componenten (permanente bewaking) |
| Afmetingen | (BxHxD) 205x285x46 mm |
| Bandbreedte radio-alarm | Smalband |
| Batterij - type | 7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000) |
| Bediening | Lokaal: via Secvest key, draadloze afstandsbediening, draadloos extra deurslot, Proximity-chipsleutel, draadloze sleutelschakelaar en draadloos bedieningspaneel/ afstand: via web-server, mobiele applicatie, telefoon |
| Behuizingmateriaal | ABS |
| Breedte | 205 mm |

Secvest Draadloze Alarmcentrale

Art.-Nr. FUA50000

Seite 3 von 4

Technische gegevens - Secvest Draadloze Alarmcentrale

| | |
|----------------------------------|---|
| Certificeringen | VdS Home, EN2, VSÖ |
| Communicatie/ alarmering | Meldkamer, voice, SMS, E-mail, Push Notification |
| Deelgebieden/Bewakingszones | 4 |
| Diepte | 46 mm |
| Display | Display |
| Duplex-antennetechnologie | Ja |
| Hoogte | 285 mm |
| Ingebouwde sirene | Ja |
| Lengte | 46 mm |
| Logboek | Ja |
| Max. aantal bedieningseenheden | 8 |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Max. noodstroomlooptijd | 24 h |
| Max. ontvangstbereik (gebouw) | 30 m |
| Max. ontvangstbereik (vrij veld) | 100 m |
| Max. zendbereik (gebouw) | 30 m |
| Max. zendbereik (vrij veld) | 100 m |
| Menu-navigatie | Via spraak bediend |
| Milieuklasse | II |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Modulatie | FM |
| Montagelocatie | Aan optimaal zendvermogen aangepaste omgevingsvoorwaarden |
| Netstekkervoeding | Geïntegreerd of extern |
| Nettogewicht | 1,13 kg |
| Netwerkaansluiting | Ethernet |
| Netwerkprotocollen | HTTPS |
| Noodstroomvoorziening | Ja |
| Norm | EN50131-1 Grad 2 |
| Onderhoud op afstand | Ja |
| Programmering | Via webserver of direct aan centrale |
| Protocollen | NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analoog en IP); onderhoud: Scancom, Scanfast, Tunstall |
| Radiofrequentie | 868 MHz |
| Sabotagebeveiliging | Ja |
| Schakeluitgangen | 4 |

Technische gegevens - Secvest Draadloze Alarmcentrale

| | |
|---------------------|---|
| Softwareversie | 3.01.21 |
| Spanningsbewaking | Ja |
| Taal OSD | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU |
| Toegangsbeveiliging | Ja |
| Uitgangen | 32 draadloos, 4 bekabeld |
| VdS-klasse | Home |
| VdS-toelatingsnr. | H 115012 |
| Veiligheidsgraad | 2 |
| Videoverificatie | Ja, in combinatie met o.m. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501 |
| Voedingsspanning AC | 230 V |
| Voedingsspanning DC | 13,8 V |
| Zendvermogen | 10 mW |