



De ABUS Z-Wave Gateway is veelzijdig en groeit mee met uw wensen. Begin met ABUS-sensoren en actuatoren om uzelf te beschermen tegen gevaren. U kunt ook oplossingen van derden integreren om bijvoorbeeld energie te besparen of de verwarming te regelen. In combinatie met het draadloze Smartvest-alarmsysteem combineert u het gemak van het Connected Home met echte veiligheid. Het draadloze Smartvest-alarmsysteem blijft een absoluut zelfvoorzienende veiligheidsoplossing. Via de ABUS Z-Wave Gateway opent deze zich naar de hele Z-Wave-wereld en blijft de veiligheidslogica onaangetast.

## Technologieën

- Compacte slimme Smart Home besturingseenheid in Family-Home-design met Z-Wave radiostandaard
- uitbreidbaar tot maximaal 120 Z-Wave radio-componenten
- compatibel met het ABUS Smartvest draadloze alarmsysteem
- uitgebreide configuratiemogelijkheden voor maximaal 60 scènes (als - dan - wanneer)
- Mobiele toegang vanaf elke locatie via de gratis app ABUS Z-Wave ONE (voor iOS en Android)
- Directe waarschuwing via pushmelding via app - Tot 1000 gebeurtenissen kunnen worden opgeslagen

## Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

Aantal componenten	120
Aantal gebeurtenissen	1.000
Aantal gebruikers	15
Aantal ruimten / groepen	40
Aantal scènes	60
Afmetingen	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Alarmering	Push notificatie / Akoestisch waarschuwingssignaal
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,38 kg

# ABUS Z-Wave Gateway



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

Codering	AES128, SFTP, HTTPS
Compatibel met	Z-Wave-apparaten (EU-frequentie: 868,42MHz)
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Gebruikersniveaus	3
Gelijktijdige netwerktoegang	10
Kleur	Wit
Kleur verlichting	Blauw / Geel / Rood
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Nettogewicht	0,233 kg
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Noodstroomvoorziening	Nee
Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm