

Secoris 10" Touch-bedieningsunit

Art.-Nr. IPBE60000

Seite 1 von 2



SLIMME & INTUÏTIEVE BEDIENING VAN HET ALARMSYSTEEM

De touch-bedieningsunit heeft twee bedrijfsmodi: De standaard-bedieningsmodus en de weergave van de melderzone, elk met een PIN-code beveiligd. De gewenste modus wordt ingesteld tijdens de installatie.

Gewoon handig: de Secoris bedienen door aanraking

In de bedieningsmodus kunt u het Secoris inbraakalarmsysteem net zo intuïtief aansturen, activeren en deactiveren als in de Secoris-app.

Status in een oogopslag

In de weergave van de detectiezones worden alle subzones en de openingsmelders weergegeven, samen met hun status (open/gesloten). Op deze manier merkt de gebruiker open deuren en ramen betrouwbaar op voordat hij het systeem activeert. Het kan worden ingesteld als een permanente weergave.

Discrete wandterminal

De touch-bedieningseenheid heeft een touchscreen met een schermdiagonaal van 10,2 inch (ca. 26 cm) en de standaardmaten van een tablet-pc. Hierdoor past hij flexibel in elke gang of entreezone.

Eenvoudig geïnstalleerd

Het touch-bedieningspaneel is geïntegreerd in de Secoris-centrale via een IP-netwerk (LAN, WLAN) en wordt gevoed via het netwerk (PoE), via een inbouwcontactdoos of met een stekkervoedingsadapter (geschikte ABUS accessoires: Powerline PoE-adapter, mini-inbouwvoeding of stekkervoedingsadapter). Op deze manier kunnen de bedieningspanelen/terminals flexibel over het gebouw worden verdeeld.

Technologieën

- Tablet-bedieningsunit met 10,2 inch (ca. 26 cm) touchdisplay voor eenvoudige bediening van het Secoris inbraakalarmsysteem zonder knoppen

Secoris 10" Touch-bedieningsunit

Art.-Nr. IPBE60000

Seite 2 von 2

- Er kunnen twee bedrijfsmodi worden ingesteld: Standaard bedrijfsmodus of weergave melderbereik
- Bedrijfsmodus voor eenvoudig in- en uitschakelen (activeren, deactiveren) van het inbraakalarmsysteem
- Schakeling van deelzones is mogelijk, bijv. afzonderlijke afdelingen apart van elkaar
- De status in één oogopslag: het display van de melderrzone toont de status open/gesloten van alle toegangspunten (beveiligde deuren en ramen) van alle deelzones
- Kan overal in het gebouw flexibel worden gebruikt, met stabiele verbinding met de Secoris-centrale, naar keuze via netwerkkabel (LAN) of WLAN
- Snelle, eenvoudige installatie: Stroomvoorziening via netwerkkabel/PoE (LAN-bedrijf) of voedingseenheid (WLAN-bedrijf)
- Wandterminal voor eenvoudige installatie in de gang of entreezone (wandhouder inbegrepen)

Technische gegevens - Secoris 10" Touch-bedieningsunit

Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	254 x 166 x 26,6 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	254 mm
Brutogewicht	1,06 kg
Compatibel met	Secoris
Display	10,1 inch capacitief aanraakscherm, 1024 x 600 px
Hoogte	166 mm
Ingebouwde sirene	Nee
Kleur	wit
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	Muur
Nettogewicht	0,875 kg
Sabotagebeveiliging	Nee
Stroomopname	96 mA
Vermogensopname	8 W
Voedingsspanning DC	12 V