

Comfion draadloze afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE80010

Seite 1 von 2



Het alarmsysteem bedienen, de status controleren, het alarm activeren in geval van nood: heel eenvoudig met de handzame afstandsbediening

Mini-handzender altijd bij de hand

Om het Comfion-alarmsysteem in en uit te schakelen bij thuiskomst of vertrek, heeft u altijd de kleine afstandsbediening bij u. De handzender ter grootte van een muntstuk dient ook als sleutelhanger.

Drie vrij programmeerbare knoppen

Drie knoppen kunnen individueel worden toegewezen op de afstandsbediening: bijvoorbeeld voor activering, deactivering en "interne activering" (systeem ingeschakeld, bewoners in huis), of voor huisautomatisering (garagedeur, lichtregeling, smart-home-scenario). De knoppen worden geprogrammeerd door de vakdealer/installateur.

Duidelijk te begrijpen, meerkleurige status-LED

De meerkleurige status-LED geeft duidelijk aan wanneer de status van het systeem gewijzigd is (geactiveerd, gedeactiveerd, gedeeltelijk geactiveerd, storing). De status kan ook op elk moment worden opgevraagd door op een knop te drukken.

Snelle hulp in noodgevallen

Gebruik de paniekknop om een onmiddellijk overvalalarm te activeren om snel hulp te krijgen (bijv. van een aangesloten beveiligingsdienst).

Veilige radiotechniek en 300 m bereik

De veilig versleutelde radioverbinding biedt een hoge mate van bescherming tegen manipulaties. Het bereik tot 300 m (vrij veld) maakt ook bediening op afstand mogelijk (tuin, oprit).

Technologieën

- Draadloze mini-afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van de draadloze Comfion-alarmcentrale: zeer klein, licht en handig als sleutelhanger

Comfion draadloze afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE80010

Seite 2 von 2

- Met 3 vrij programmeerbare knoppen, bijv. voor in-/uitschakelen of voor het schakelen van eerder ingestelde Smart-Home-scenario's
- Meerkleurige status-LED geeft in één oogopslag informatie over het commando dat wordt uitgevoerd (geactiveerd, gedeactiveerd, gedeeltelijk geactiveerd, storing)
- Veilige draadloze verbinding met de Comfion-alarmcentrale, met een bereik tot 300 m (vrij veld) en sterke manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)
- Onderhoudsvriendelijke draadloze component, batterij gaat tot 1 jaar mee
- Mini-handzender of draadloze sleutel, zo klein als een muntstuk

Technische gegevens - Comfion draadloze afstandsbediening

Afmetingen	40 x 10 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	CR2032
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	40 mm
Brutogewicht	0,012 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion
Display	LED
EN	Graad 2
Hoogte	10 mm
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	300 m
Max. zendbereik (vrij veld)	300 m
Milieuklasse	II
Modulatie	2FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Nee
Spanningsbewaking	Ja
Veiligheidsgraad	2
Zendvermogen	25 mW