

ABUS Z-Wave Syrena Wewnętrzna

Art.-Nr. SHSG10000

Seite 1 von 2



Syrena wewnętrzna ABUS Z-Wave informuje nawet w najdalszych zakątkach domu o włamaniu lub zbliżającym się zagrożeniu. Alarm jest optycznie uruchamiany przez migające światło i głośną syrenę 95dB - to również stawia włamywaczy pod dużym ciśnieniem. Samo wyjęcie syreny z wtyczki nie zatrzymuje syreny - zapasowa bateria utrzymuje syrenę w działaniu przez co najmniej 5 minut.

Oprócz funkcji alarmowej, syrena działa również jako wzmacniacz, optymalizując siłę sygnału radiowego w sieci Z-Wave.

Technologie

- Alarm odstrasżający z głośną syreną (95 dB) i lampą błyskową LED
- zintegrowany akumulator zapasowy (w przypadku alarmu syrena może pracować 5 minut nawet bez podłączonego zasilania)
- Zawiera funkcję repeatera do rozszerzania zasięgu sygnału radiowego Z-wave
- Prosta instalacja: podłącz do gniazdka ściennego i sparować z bramą Smart Home.

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Syrena Wewnętrzna

Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Bateria - ilość	1
Bateria - praca na baterii	Nie
Bateria - typ	Lithium-Polymer (3,7V)
Ciśnienie akustyczne	95 dB
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Farba świecąca	Czerwony
Kolor	Biały
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %

ABUS Z-Wave Syrena Wewnętrzna

Art.-Nr. SHSG10000

Seite 2 von 2

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Syrena Wewnętrzna

Masa brutto	0,21 kg
Masa netto	0,122 kg
Materiał obudowy	Plast
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	10
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Obszary zastosowania	Wewnętrz
Ochrona przed sabotażem	Nie
Pobór prądu	19 mA
Pobór prądu w trybie czuwania	0,015 mA
Typ wtyczki	Euro CEE 7/16
Wymiary	(Ø x H) 80 x 80 mm
Zasilanie napięciowe AC	110 - 240 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Źródło światła	LED