

Smartvest Trådlöst Uttag

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 1 von 2



Smartvest Trådlöst Uttag gör att det går att koppla ett stort antal elektroniska enheter - bekvämt och direkt via den kostnadsfria appen eller automatiskt efter individuella tidsscheman. Därigenom kan du använda många olika smart-funktioner som t.ex. närvarosimulering eller starta kaffekokaren redan före du kliver upp ur sängen. Det enda som sätter gränser är din kreativitet och din vardag blir precis så som den ska vara - säker och smart.

Tekniker

- Utökning av Smartvest för koppling av anslutna enheter
- Smart ljusstyrning: Anläggning till- resp. frånkopplad, rörelse detekterad, ljus tänds
- Visuell återkoppling vid idrifttagning och funktion med hjälp av en blå lysdiod
- Repeaterfunktion för att höja räckvidden hos Smartvest-komponenter (t.ex. detektor)
- Manuell koppling vid uttaget möjlig
- Kan styras med Smartvest-appen

Tekniska data - Smartvest Trådlöst Uttag

| | |
|--------------------------|--------------|
| Användningsområden | Inuti |
| Bruttovikt | 0,176 kg |
| Certifieringar | GS |
| Display | LED |
| Färg | Vit |
| Höljets material | Plastikowy |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |
| Kopplingseffekt | < 3680 W |
| Ljusfärg | Blå / Orange |
| Max. drifttemperatur | 35 °C |

Smartvest Trådlöst Uttag



Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 2 von 2

Tekniska data - Smartvest Trådlöst Uttag

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Max. luftfuktighet | 80 % |
| Min. drifttemperatur | 0 °C |
| Modulering vid fjärrstyrning | FSK |
| Mått | (B x L x H) 55 x 31 x 99 mm |
| Nettovikt | 0,129 kg |
| Radiofrekvens | 868 MHz |
| Sabotageskydd | Nej |
| Spänningsförsörjning AC | 250 V |
| Strömförbrukning i standby-läge | 10 mA |
| Trådlös räckvidd | (Beroende på installation) 30 - 100 m |
| Överföringseffekt | 4,5 dBm |