

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 5



Smartvest Trådlös Larmanläggning och App - Basset

är ett bekvämt första steg mot ett modernt hem med tillförlitlig övergripande säkerhet i kombination med attraktiva funktioner för hemautomation.

Ordet "smart" syftar inte bara på produkten och manövreringen via tablet eller smartphone, utan även på installationen som är mycket enkel tack vare plug-and-play och förkonfigurerade komponenter. Du slipper alltså tidskrävande kabeldragning och borring. Förutom panelen med app har bassetet allt du behöver för grundläggande skydd av ditt hem: öppnings- och rörelsedetektor, fjärrkontroll och de nödvändiga tillbehören. Den kostnadsfria appen gör att du kan komma åt panelen från hela världen vilket innebär att du kan kontrollera att allt är som det ska där hemma. Vid larm har panelen en integrerad, ljudstark 90 dB-siren och kan larma parallellt med push-notiser via app och e-post. Med den integrerade hygrometern går det dessutom att direkt reagera på förändringar i omgivningstemperaturen och luftfuktigheten. Bassetet kan utökas med upp till 32 trådlösa komponenter och 4 IP-kameror. Med Smartvest Trådlöst Uttag (FUHA35000A) går det t.ex. att skapa närvarosimulering och diverse andra automatiseringar av många elektroniska enheter.

Obs!

Den inbyggda säkerhetsmekanismen skyddar den trådlösa Smartvest-fjärrkontrollen mot s.k. replay-attacker. Alla styrkommandon till Smartvest-centralen är unika så att obehöriga inte kan reproducera dem.

Tekniker

- Smart och pålitlig övergripande säkerhet för ditt hem. Enkel att montera
- Komplet sats med central och app, öppnings- och rörelsedetektor, fjärrkontroll och tillbehör
- Snabb Plug&Play-installation av centralen via 5 V-nättdel och förkonfigurerad trådlös detektor – utan kabeldragning och borring
- Övergripande säkerhet med backupbatteri för nödströmsförsörjning och utökningsbar till max. 32 radiokomponenter, 4 IP-kameror
- Direkt larmgivning från integrerad, starkt låtande 90 dB-siren och push-meddelande via app och e-post - Bestående säkerhet med upp till 1000 sparade händelser och kamerainspelningar
- Kontrollera och styr vad som händer där hemma: mobil åtkomst från hela världen med gratisappen Smartvest (iOS,

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 2 von 5

Android)

- Intuitiv app-användning med live-vy från kameran, snapshot-funktion och närvarosimulering tack vare ljus-/TV-styrning (kräver tillbehöret trådlöst uttag)
- Max 32 scenarier, t.ex. smart ljusstyrning: Anläggningen fränkopplad, rörelse detekterad, ljus tänds
- Integrerad hygrometer för visning av rumstemperatur och luftfuktighet
- Säkerhetsmekanism som skyddar mot s.k. replay-attacker (FUBE35001A)

Tekniska data - Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

| | |
|------------------------------|---|
| Antal användare | 1 |
| Antal händelser | 1.000 |
| Antal trådbundna zoner | 0 |
| Antal trådlösa zoner | 32 |
| Batteri - antal | 6 |
| Batteri - batteridrift | Ja |
| Batteri - typ | AA (1,5V) |
| Bruttovikt | 1,04 kg |
| Display | LED |
| Färg | Vit |
| Höljets material | Plastikowy |
| IP-kameror som stöds | PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x |
| Inbyggda sirener | < 90 dB |
| Kompatibel med | SHGW10000 / SmartFriendsBox |
| Kontakttyp | DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm |
| Kryptering | AES128, HTTPS |
| Larmgivning | Push notification/ E-post / SMS / Akustisk varningssignal |
| Ljusfärg | Blå / Gul / Röd |
| Max. drifttemperatur | 40 °C |
| Max. luftfuktighet | 80 % |
| Min. drifttemperatur | 0 °C |
| Min. luftfuktighet | 10 |
| Modulering vid fjärrstyrning | FSK |
| Mått | (B x L x H) 280 x 89 x 280 mm |
| Nettovikt | 0,54 kg |
| Nätverksanslutning | RJ-45-kontakt (10/100 Mbps) |
| Nödförsörjning | Ja |
| Programvara | App: Smartvest (Android / iOS) |
| Radiofrekvens | 868 MHz |
| Samtidig nätverksåtkomst | 3 |

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 5

Tekniska data - Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Spänningsförsörjning DC | 5 V |
| Strömförbrukning | 480 mA |
| Trådlös räckvidd | (Beroende på installation) 30 - 100 m |
| VdS-klass | Utan |
| Överföringseffekt | 4,5 dBm |
| EAN | 4003318388286 |

Tekniska data - Smartvest Trådlös Öppningsdetektor

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Användningsområden | Inuti |
| Batteri - antal | 1 |
| Batteri - batteridrift | Ja |
| Batteri - maximal batterilivslängd | 1 År |
| Batteri - typ | CR2032 (3V) |
| Bruttovikt | 0,092 kg |
| Display | LED |
| Färg | Vit |
| Höljets material | Plastikowy |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |
| Max. drifttemperatur | 40 °C |
| Max. luftfuktighet | 80 % |
| Min. drifttemperatur | 0 °C |
| Min. luftfuktighet | 10 |
| Modulering vid fjärrstyrning | FSK |
| Mått | (B x L x H) 40 x 14 x 71 mm |
| Nettovikt | 0,03 kg |
| Radiofrekvens | 868 MHz |
| Sabotageskydd | Ja |
| Strömförbrukning | 15 mA |
| Strömförbrukning i standby-läge | 0,005 mA |
| Trådlös räckvidd | (Beroende på installation) 30 - 100 m |
| Överföringseffekt | 4,5 dBm |
| EAN | 4003318388309 |

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 5

Tekniska data - Smartvest Trådlös Rörelsedetektor

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Användningsområden | Inuti |
| Batteri - antal | 3 |
| Batteri - batteridrift | Ja |
| Batteri - maximal batterilivslängd | 2 År |
| Batteri - typ | AA (1,5V) |
| Bruttovikt | 0,252 kg |
| Detekteringsmetod | Värme detektion |
| Display | LED |
| Djur-säker | Nej |
| Färg | Vit |
| Höljets material | Plastikowy |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |
| Max. drifttemperatur | 40 °C |
| Max. luftfuktighet | 80 % |
| Min. drifttemperatur | 0 °C |
| Min. luftfuktighet | 10 |
| Modulering vid fjärrstyrning | FSK |
| Mått | (B x L x H) 61 x 52 x 110 mm |
| Nettovikt | 0,54 kg |
| PIR-betraktelsevinkel, horisontell | 105 ° |
| PIR-betraktelsevinkel, vertikal | 45 ° |
| Radiofrekvens | 868 MHz |
| Sabotageskydd | Nej |
| Sensortyp | PIR |
| Strömförbrukning | 15 mA |
| Strömförbrukning i standby-läge | 0,03 mA |
| Trådlös räckvidd | (Beroende på installation) 30 - 100 m |
| Överföringseffekt | 4,5 dBm |
| EAN | 4003318388293 |

Tekniska data - Smartvest Fjärrkontroll

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Batteri - antal | 1 |
| Batteri - batteridrift | Ja |
| Batteri - maximal batterilivslängd | 2 År |
| Batteri - typ | CR2032 (3V) |

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 5

Tekniska data - Smartvest Fjärrkontroll

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Bruttovikt | 0,056 kg |
| Display | LED |
| Färg | Vit |
| Höljets material | Plastikowy |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |
| Max. drifttemperatur | 40 °C |
| Max. luftfuktighet | 80 % |
| Min. drifttemperatur | 0 °C |
| Min. luftfuktighet | 10 |
| Modulering vid fjärrstyrning | FSK |
| Mått | (B x L x H) 30 x 14 x 60 mm |
| Nettovikt | 0,022 kg |
| Radiofrekvens | 868 MHz |
| Strömförbrukning | 15 mA |
| Strömförbrukning i standby-läge | 0,005 mA |
| Trådlös räckvidd | (Beroende på installation) 30 - 100 m |
| Överföringseffekt | 4,5 dBm |
| EAN | 4003318774430 |