Détecteur de fumée radio Comfion



Art.-Nr. FURM80000 Seite 1 von 3



Un sauveur fiable

Ce détecteur de fumée radio compact et puissant ajoute une détection de fumée fiable au système de sécurité Comfion et apporte un plus en matière de sécurité. En cas d'alarme incendie, un signal d'avertissement de 85 dB retentit et vous êtes en outre informé directement via l'application Comfion.

Sécurité grâce à une détection fiable de la fumée

Grâce à une intégration simple dans le système existant, les développements de fumée dangereux sont détectés à temps et l'alarme est déclenchée, que les personnes soient présentes ou absentes. Avec un boîtier compact et un poids de seulement 95 g (pile incluse), le détecteur peut être placé au plafond de manière flexible. Grâce à sa LED d'état, l'état de fonctionnement actuel de l'appareil est affiché. Le détecteur fonctionne avec une fréquence radio de 868 MHz. Le détecteur communique par radio avec la centrale Comfion.

5 ans de durée de vie des piles

Le détecteur de fumée est alimenté par une pile CR123A longue durée, qui offre une durée de vie allant jusqu'à 5 ans.

Détecteur de fumée radio Comfion



Art.-Nr. FURM80000 Seite 2 von 3

Le détecteur convient pour des pièces allant jusqu'à 50 m², ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les habitations et les petits bureaux. La pile est facile à remplacer.

Technologies

- Extension de Comfion pour la détection de fumée
- Bouton pour l'autotest manuel et l'alarme test
- Design compact (30 x 86 mm) et léger (95 g)
- Convient pour des pièces jusqu'à 50 m²
- Pile longue durée (5 ans)
- Plage de température de 0 °C à 40 °C

Caractéristiques techniques - Détecteur de fumée radio Comfion

Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max.	5 a
de la batterie	
Batterie - quantité	1
Batterie - type	CR123A / CR17335
Certifications	EN 14604:2005 + AC:2008
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Comfion
Contrôle de tension	Oui
Diamètre	86 mm
Dimensions	30 x 86 mm
Fréquence radio	868 MHz
Humidité de l'air max.	85 %
Largeur	86 mm
Modulation	2FSK
Méthode de détection	Réflexion photoélectrique
Poids brut	0,095 kg
Poids net	0,08 kg
Portée max. réception (champ	400 m
libre)	
Portée max. émission (champ	400 m
libre)	
Profondeur	30 mm
Puissance radio	25 mW
Température de	40 °C
fonctionnement max.	

Détecteur de fumée radio Comfion



Art.-Nr. FURM80000 Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur de fumée radio Comfion

Température de	0 °C
fonctionnement min.	
Zone de détection du	50 m ²
détecteur (m2)	