

# Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FUAT50010

Seite 1 von 2



## Schnelle und unauffällige Hilfe bei Überfällen

Der Secvest Funk-Überfalltaster ist ein Melder der Secvest Funkalarmanlage. Per Knopfdruck lässt sich über ihn einfach und diskret ein Überfallalarm auslösen, um im Ernstfall schnell Hilfe zu verständigen. Dieser Hilferuf funktioniert auch, wenn die Alarmzentrale nicht scharf geschaltet ist.

## Lauter Alarm oder stille Hilfe

Sie können selbst bestimmen, ob der Alarm lokal und laut ausgelöst werden soll oder ob Einsatzkräfte still informiert werden sollen. Optimale Einsatzorte des Funk-Überfalltasters sind Schlafräume und Eingangsbereiche sowie die Tischkante unterhalb eines Ladentisches.

## Technologien

- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Wird z. B. unter der Ladentheke befestigt
- Sabotageüberwachung

## Technische Daten - Secvest Funk-Überfalltaster

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x52 mm
Absicherungsart	sonstige Gefahrenmelder
Batterie - Typ	Lithiumbatterie - CR2477N
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	85 mm
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	weiß
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband

# Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FUAT50010

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secvest Funk-Überfalltaster

Funkfrequenz	868,6625 MHz
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Länge	52 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,17 kg
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Tiefe	52 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne