



Alarm plus Sprachnachricht im Klartext

Feuer, Einbruch oder Sabotage: Die Nexello Info Innensirene alarmiert in Verbindung mit Ihrem Nexello Sicherheitssystem in allen Fällen mit lautstarken 100 dB.

DER GROSSE VORTEIL: Die Sirene ist dank Batteriebetrieb flexibel platzierbar und gibt über ihren eingebauten Lautsprecher bis zu 37 individuelle Sprachnachrichten aus, z. B. „Achtung! Ein Feueralarm wurde ausgelöst“.

So unterstützen die leicht verständlichen und klaren Sprachnachrichten, Gefahren wie Feuer oder Einbruch schnell zu verifizieren, und damit richtig zu handeln. Zudem informiert der eingebaute Lautsprecher im Alltag transparent und bequem über Störungen oder den Status des Sicherheitssystems, z. B. mit der bereits vorinstallierten Info-Nachricht „Das System wurde aktiviert“.

Das integrierte Hygrometer liefert Sensorwerte für die Gebäudeautomation und unterstützt so z. B. das Heizverhalten abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Ist das Intervall des Temperaturberichts zu lang? Oder die Alarmdauer der Sirene zu kurz? Zahlreiche Parameter lassen sich individuell anpassen. Ihre Wunsch-Konfiguration erfolgt per Nexello-App durch einen ABUS Fachpartner.

Die 100 % kabellose Innensirene ist per Wandhalterung oder doppelseitigem Klebeband frei platzierbar. Der Sabotageschutz besteht zwischen Sirene und Halterung. Einen bevorstehenden Batteriewechsel zeigt die Sirene an, per Push-Nachricht auf die Nexello-App.

Firmware-Updates sind mit Ihrer Zustimmung bequem Over-the-Air (OTA) aufzuspielen. Der Z-Wave Plus-Funk zur Nexello-Zentrale ist AES-128-Bit-verschlüsselt.

Technologien

- 100 % kabellose Innensirene für lautstarken Alarm (100 dB) in Verbindung mit Ihrem Nexello Sicherheitssystem
- DER GROSSE VORTEIL: Die Nexello Info Innensirene gibt Hilfestellung bei Alarm und im Alltag mit bis zu 37 individuellen Sprachnachrichten
- Integriertes Hygrometer für z. B. Automationen
- Einstellungen und zusätzliche Funktionen konfigurierbar per Nexello-App und Browser durch ABUS Fachpartner
- Sabotagekontakt zwischen Sirene und Wandhalter, Push-Nachricht z. B. bei niedriger Batterie
- Updates Over-the-Air (OTA) mit Ihrer Zustimmung, AES-128-Bit-verschlüsselt, Z-Wave Plus-kompatibel

Technische Daten - Nexello Info Innensirene

Abmessungen	44x58x200 mm
Alarmierung	100dB
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	4
Batterie - Typ	LR14/C
Batterie - max. Batterielebensdauer	3 Jahr(e)
Einsatzbereiche	Innen
Einstellbarer Alarmton	1-37
Farbe	Weiß
Funk-Modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Funkfrequenz	868,4 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 40 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Sabotageschutz	Ja
Schalldruck	78-100 dB
Schutzart IP	20
Sendeleistung	<5 dBm