

Smartvest trådløs sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 1 von 2



Den Smartvest Trådløs Sirene er udstyret med en kraftig sirene (op til 100 dB) og et rødt LED-blitzlys til alarmering inden- og udendørs. Den kan monteres uden kabelføring takket være batteridrift (batterilevetid op til 2 år), og et lavt batteriniveau meldes straks til alarmcentralen. For at kunne give en optimal sikkerhed har den trådløse Smartvest-sirene sabotagebeskyttelse takket være en vægafrivningskontakt.

Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til alarmering inde og ude
- Hurtig, trådløs montering uden kabelføring, takket være batteridrift
- Afskrækkende alarmering med kraftig sirene (op til 100 dB) og rødt LED-blitzlys
- Robust, vejrbeskyttet sirene (IP44)
- Automatisk supervision: Funktionstests og tilbagemelding til Smartvest-alarmpanelet flere gange om dagen
- Tilbagemelding til Smartvest-alarmpanelet ved lavt batteriniveau
- Batterilevetid op til 2 år
- Sabotagebeskyttelse takket være sabotagekontakt

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs sirene

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Anvendelsesområder	Udenfor / Indvendigt
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteri - mængde	4
Batteri - type	C (1,5V)
Beskyttelsesklasse IP	44
Bruttovægt	0,19 kg
Farve	Hvid

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs sirene

Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Lydtryk	100 dB
Lysfarve	Rød
Lyskilde	LED
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 112 x 122 x 300 mm
Nettovægt	0,82 kg
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Ja
Sendeeffekt	4,5 dBm
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35mm
Strømforbrug	200 mA
Strømforbrug i standby	0,2 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m