

ABUS Z-Wave Gateway

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 1 von 2



ABUS Z-Wave Gateway er alsidig og vokser i muligheder med dine krav. Start med ABUS sensorer og aktuatorer for at beskytte dig mod farer. Du kan også integrere tredjepartsløsninger for at spare energi eller regulere opvarmning, for eksempel. Sammen med Smartvest trådløse alarmsystem kombinerer du bekvemmeligheden i det tilsluttede hjem med ægte sikkerhed. Smartvests trådløse alarmsystem er en absolut selvforsynende sikkerhedsløsning. Via ABUS Z-Wave Gateway åbner den op til hele Z-Wave-verdenen, og sikkerhedslogikken forbliver upåvirket.

Teknologier

- Kompakt Smart Home-styreenhed i familiedesign med Z-Wave trådløs standard
- kan udvides til 120 Z-Wave radio komponenter
- kompatibel med ABUS Smartvest Wireless Alarm System
- udvidede konfigurationsmuligheder for maksimalt 60 scener (når - da - hvornår)
- Mobil adgang fra ethvert sted via den gratis app ABUS Z-Wave ONE (til iOS og Android)
- Øjeblikkelig anmeldelse ved push notification via APP - Op til 1000 begivenheder kan gemmes.

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Gateway

Alarmering	Push notification/ Akustisk advarselssignal
Antal brugere	15
Antal hændelser	1.000
Antal komponenter	120
Antal rum / grupper	40
Antal scener	60
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,38 kg
Display	LED
Farve	Hvid

ABUS Z-Wave Gateway



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Gateway

Husmateriale	plastique
Højtaler	Ja
Kompatibel med	Z-Wave-enheder (EU-frekvens: 868,42MHz)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kryptering	AES128, SFTP, HTTPS
Lysfarve	Blå / Gul / Rød
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	20
Mål	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Nettovægt	0,233 kg
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Nødstrømsforsyning	Nej
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Samtidig netværksadgang	10
Sendeeffekt	4,5 dBm
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m