

# ABUS Z-Wave Indendørssirene

Art.-Nr. SHSG10000

Seite 1 von 2



ABUS Z-Wave indendørs sirenen informerer selv i de fjerneste hjørner af dit hjem om en indbrud eller overhængende fare. Alarmen udløses optisk med et blinkende lys og en 95dB sirene - dette sætter også indtregere under stort pres. Selv unplugged - backup batteriet holder sirenen i drift i mindst 5 minutter.

Ud over den alarmerende funktion virker sirenen også som en repeater, samtidig med at du optimerer radiosignalstyrken i dit Z-Wave-netværk.

## Teknologier

- Afskrækkende alarmering med kraftig sirene (95 dB) og LED-blitzlys
- integreret backup-batteri (i tilfælde af alarm kan sirenen fungere 5 minutter, selv frakoblet)
- Med repeater-funktion til rækkeviddeforøgelse af det trådløse signal fra Z-Wave
- Enkel installation: Tilslut din stikkontakt og parret med din Smart Home Gateway

## Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Indendørssirene

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Nej
Batteri - mængde	1
Batteri - type	Lithium-Polymer (3,7V)
Bruttovægt	0,21 kg
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Lydtryk	95 dB
Lysfarve	Rød

# ABUS Z-Wave Indendørssirene



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHSG10000

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave Indendørssirene

Lyskilde	LED
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(Ø x H) 80 x 80 mm
Nettovægt	0,122 kg
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Spændingsforsyning AC	110 - 240 V
Stiktype	Euro CEE 7/16
Strømforbrug	19 mA
Strømforbrug i standby	0,015 mA
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m