

Remote Control Indicator Light HYP-E

Seite 1 von 2



VILLOGJON BIZTONSÁGOSAN, KERÉKPÁROZZON STÍLUSOSAN

Tudassa a közlekedés többi résztvevőjével, hogy mire készül: A HYP-E sisakba beépített irányjelző lámpa bekapcsolására és vezérlésére szolgáló vezeték nélküli távirányítóval időben és egyértelműen jelezheti kanyarodási vagy sávváltási szándékát.

A távirányítót egy szilikongyűrűvel könnyedén rögzítheti a kormányra. A mindenkori irányjelzést két ergonomikus gomb jelzi. A kívánt gomb megnyomásával kapcsolhatja be az ahhoz tartozó irányjelzőt, így világosan jelezheti a közlekedés többi résztvevőjének, hogy merre fog kanyarodni.

A távirányító másodpercek alatt reagál a sisaklámpák vezérlésére. Ha lemerült az akkumulátor, akkor a mellékelt USB-C töltőkábel segítségével töltheti fel. A töltés állapotáról LED-kijelző tájékoztat.

Technológiák

- Vezeték nélküli kezelési kényelem: Ezzel a távirányítóval kapcsolhatja be és vezérelheti az irányjelzőt az ABUS HYP-E sisakmodellen, valamint a HYP-E ACE és HYP-E BL.ACE változatokon.
- Fokozott láthatóság: A fényjelzések megbízhatóan közlik a közlekedés többi résztvevőjével kanyarodási szándékát.
- Egyszerű felszerelés: A távirányítót a mellékelt gumigyűrű segítségével könnyen rögzítheti minden szabványos kerékpárkormányra (25,4 mm átmérőjű).
- Felhasználóbarát használat: Az irányt jelző ergonomikus gombok intuitív kezelést biztosítanak.
- Állandóan üzemkészs: A távirányítót a sisaktól érkező rádiójel ébreszti fel, és LED-ekkel jelzi, hogy bekapcsolta az irányjelzőt.
- Hangjelzés: A sisakban hallható hangjelzés az irányjelzés időtartamáról tájékoztat, mit az autókban. Ha zavarja a hangjelzés, akkor csak kapcsolja ki.
- Automatikus időkorlát: A villogás 40 másodperc után vagy a gombok újbóli megnyomásával megszűnik.
- Visszafogott fényanimáció: A hektikus villogás helyett egy mozgó fényanimáció jelzi a kanyarodási irányt a sisak

Remote Control Indicator Light HYP-E

Seite 2 von 2

hátulján.

- Üzemi és töltési idő: Használattól függően az akkumulátor 2–4 hónapot bír, Kb. 2,5 óra alatt teljesen feltölthető (a használati szokásoktól és az időjárási körülményektől függően változhat).
- Tölthető távirányító: Az USB-C töltőkábel a szállítási terjedelemhez tartozik.
- Megbízható kommunikáció: A lámpa és a távirányító az OXI® vezeték nélküli technológiával kommunikál egymással a 2,4 GHz-es frekvencián.

Műszaki adatok - Remote Control Indicator Light HYP-E

design szín	black
fazetta szín	fekete
méret	univerzális
EAN	4003318380617