

Impianto di Allarme Radio e App Smartvest – Set Base

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 3



Il pacchetto base Impianto di Allarme Radio e App Smartvest - Set Base permette un comodo approccio fa una casa moderna garantendo un'affidabile protezione a 360° e straordinarie funzioni di domotica.

A essere "smart" non sono solo il prodotto e l'utilizzo su tablet o smartphone: anche l'installazione risulta semplicissima grazie alla modalità Plug and Play e ai componenti preconfigurati compresi nel pacchetto. Il tempo sprecato in cablaggi e forature appartiene definitivamente al passato. Oltre alla centrale con l'app, il pacchetto fornisce sensori di movimento e di apertura, telecomando e i relativi accessori necessari: tutto il necessario per dotare la vostra casa di una prima protezione di base. L'app gratuita consente l'accesso alla centrale da tutto il mondo e offre così la tranquillità di sapere che nella propria casa è tutto tranquillo. In caso di allarme, la centrale dispone di una potente sirena integrata da 90dB ed è in grado di avvisare contemporaneamente l'utente con notifiche push tramite app e e-mail. L'igrometro integrato permette inoltre di reagire in qualsiasi momento a variazioni della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria. Il pacchetto base è espandibile fino a un massimo di 32 componenti radio e quattro telecamere IP. In questo modo consente, ad esempio, di realizzare simulazioni di presenza con la presa radio Smartvest (FUHA35000A) e di attivare diverse funzioni di automazione su numerosi apparecchi elettronici.

Nota:

Un sistema di sicurezza integrato protegge il telecomando radio Smartvest dai cosiddetti attacchi di riproduzione. I comandi alla centrale Smartvest sono individuali e non possono perciò essere riprodotti da terzi non autorizzati.

Tecnologie

- Protezione intelligente e affidabile a 360° per la vostra abitazione; montaggio autonomo semplice
- Set completo con centralina e app; sensori di movimento e di apertura, telecomando e accessori
- Installazione rapida Plug&Play della centrale tramite alimentatore da 5 V e del rivelatore preconfigurato via radio, senza cablaggi e forature
- Protezione a 360° con batteria per l'alimentazione elettrica d'emergenza, espandibile a max. 32 componenti radio, 4 telecamere IP
- Gestione allarmi immediata grazie a una potente sirena integrata da 90 dB e notifica push tramite app ed e-mail - Tranquillità duratura con un massimo di 1.000 eventi e registrazioni memorizzati

Impianto di Allarme Radio e App Smartvest – Set Base

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 3

- Controllate quello che sta succedendo a casa: accesso mobile da qualsiasi luogo grazie all'app gratuita Smartvest (iOS, Android)
- Utilizzo intuitivo dell'app con panoramica live, funzione di istantanea e simulazione di presenza grazie al comando luci/TV (accessorio necessario: presa radio)
- Max 32 scenari; controllo luci intelligente: impianto disattivato, rilevamento movimento, luce accesa
- Igrometro integrato per l'indicazione della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria
- Sistema di sicurezza contro i cosiddetti attacchi di riproduzione (FUBE35001A)

Dati tecnici - Impianto di Allarme Radio e App Smartvest – Centrale

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione DC	5 V
Alimentazione elettrica d'emergenza	Sì
Batteria - funzionamento a batteria	Sì
Batteria - quantità	6
Batteria - tipo	AA (1,5V)
Cifratura	AES128, HTTPS
Classe VdS	Senza
Collegamento di rete	Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)
Colore	Bianca
Colore luminoso	Blu / giallo / rosso
Compatibile con	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Corrente assorbita	480 mA
Dimensioni	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Display	LED
Frequenza radio	868 MHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail / SMS / Segnale acustico di avvertimento
Materiale alloggiamento	Plástico
Modulazione radio	FSK
Numero di zone filo	0
Numero eventi	1.000
Numero utenti	1
Numero zone radio	32
Peso lordo	1,04 kg
Peso netto	0,54 kg
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 30 - 100 m
Potenza di trasmissione	4,5 dBm
Sirena integrata	< 90 dB

Impianto di Allarme Radio e App Smartvest – Set Base

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Impianto di Allarme Radio e App Smartvest – Centrale

Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Telecamere IP supportate	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Temperatura di esercizio max.	40 °C
Temperatura di esercizio min.	0 °C
Tipo di spina	Spina-DC: 3,5 x 1,35mm
Umidità max.	80 %
Umidità min.	10
EAN	4003318388286