

# Secvest Draadloze Trillingsmelder

Art.-Nr. FUEM50000

Seite 1 von 2



## Herkent en meldt inbraakpogingen

De draadloze Secvest-trillingsmelder reageert op trillingen die veel voorkomen bij inbraakpogingen (bijvoorbeeld door inslaan, boren, zagen, wrikken etc.). Deze trillingen worden gedetecteerd en aan de draadloze alarmcentrale gemeld.

## Functionele detectie en instelbare gevoeligheid

De melder detecteert de trillingen van het oppervlak waarop hij is gemonteerd. Optimale gebruikslocaties voor de melder zijn daarom voorwerpen die normaal niet mogen bewegen (bijvoorbeeld kluizen, waardevolle voorwerpen) of structuren die niet mogen worden doorbroken (glazen wanden, gips wanden). Bij deze draadloze trillingsmelder kunt u kiezen uit verschillende gevoeligheidsniveaus. Bovendien kunt u instellen of de melder reeds bij de eerste trilling of pas bij meerdere trillingen een alarm afgeeft.

## Technologieën

- Geschikt voor de bewaking van wanden en voorwerpen, die niet mogen worden bewogen
- Instelbare gevoeligheid

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Trillingsmelder

Afmetingen	(bxhxd) 30x118x27 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	3V DC, Li-batterij type CR2
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	30 mm
Compatibel met	Secvest, Terxon, BUM060040
Detectiebereik melder (m)	5 m
Detectiemethode	Schokdetectie

# Secvest Draadloze Trillingsmelder

Art.-Nr. FUEM50000

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Trillingsmelder

Hoogte	118 mm
Instelbare gevoeligheid	Ja
Kleur	wit
Lengte	27 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Op trillingen te bewaken oppervlakken
Nettogewicht	0,046 kg
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Piëzo-sensor
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
VdS-klasse	zonder
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW