

ABUS Z-Wave Binnensirene

Art.-Nr. SHSG10000

Seite 1 von 2



De ABUS Z-Wave binnensirene informeert zelfs in de verste uithoeken van uw huis over een inbraak of dreigend gevaar. Het alarm wordt optisch geactiveerd door een knipperlicht en een 95dB luide sirene - ook dit zet inbrekers onder grote druk. Door de sirene eenvoudigweg uit de stekker te halen, wordt de sirene niet gestopt - de back-upbatterij houdt de sirene nog minstens 5 minuten in bedrijf.

Naast de alarmfunctie fungeert de sirene ook als een repeater, waardoor de sterkte van het radiosignaal in uw Z-Wave-netwerk wordt geoptimaliseerd.

Technologieën

- Afschrikkende alarmering met luide sirene (95 dB) en LED-flitslicht
- geïntegreerde back-up-batterij (in geval van alarm kan de sirene 5 minuten werken, zelfs zonder stekker)
- Inclusief repeaterfunctie voor uitbreiding van het bereik van het Z-wave radiosignaal.
- Eenvoudige installatie: steek de stekker in uw stopcontact en koppel met uw Smart Home Gateway

Technische gegevens - ABUS Z-Wave Binnensirene

Afmetingen	(Ø x H) 80 x 80 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Nee
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - type	Lithium-Polymer (3,7V)
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,21 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Geluidsdruk	95 dB
Kleur	Wit

Technische gegevens - ABUS Z-Wave Binnensirene

Kleur verlichting	Rood
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,122 kg
Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Stekkertype	Euro CEE 7/16
Stroomopname	19 mA
Stroomopname stand-by	0,015 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Verlichting	LED
Voedingsspanning AC	110 - 240 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm