

# ABUS Z-Wave Toegangsset Toegang zonder sleutel

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 1 von 3



## De plus in veiligheid

Met deze set kunt u de ingangsdeur gemakkelijk openen en sluiten met een gratis app op uw smartphone of de deur 's avonds automatisch vergrendelen met behulp van een schema. U kunt de set uitbreiden met Z-Wave-producten van ABUS en andere fabrikanten om bijvoorbeeld bedieningspanelen en afstandsbedieningen te gebruiken of lampen automatisch aan en uit te schakelen.

## Nooit meer uw sleutel vergeten

Open en sluit huisdeuren met behulp van een gratis smartphone app, thuis of via een actieve Gateway internetverbinding vanaf elke locatie ter wereld. De app kan door zoveel gezinsleden gebruikt worden als nodig is.

## Nooit vergeten om 's nachts weer op te sluiten

Deuren van het huis automatisch vergrendelen op een bepaalde tijd elke nacht, bijv om 23 uur.

Krijg meer uit je Aangesloten huis en breid deze set uit met:

- gevarenalarmen zoals de ABUS Z-Wave rook- of waterlekdetector

# ABUS Z-Wave Toegangsset Toegang zonder sleutel

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 2 von 3

- slimme verlichting met ABUS Z-Wave LED lampen
- een verwarmingsregeling met Z-Wave-thermostaten
- de rolluikbesturing met Z-Wave-schakelmodules

In totaal kunt u tot 120 draadloze Z-Wave-componenten aan het systeem toevoegen en tot 60 scènes maken (Als - Dan - Wanneer).

## Technologieën

- Compacte slimme Smart Home besturingseenheid in Family-Home-design met Z-Wave radiostandaard
- compatibel met het ABUS Smartvest draadloze alarmsysteem
- uitgebreide configuratiemogelijkheden voor maximaal 60 scènes (als - dan - wanneer)
- Voor huis en appartement entreedeuuren, kantoren, servicekamers
- Geen speciale cilinder nodig - integratie in bestaand sluitsysteem mogelijk
- Voorbereid voor Europrofielcilinders volgens DIN 18252 en DIN EN 1303 met nood- en gevarenfunctie
- Eenvoudige, flexibele en draadloze installatie: klem, lijm of schroef
- Volledig automatisch inleren van de aandrijving
- uitbreidbaar tot maximaal 120 Z-Wave radio-componenten
- Mobiele toegang vanaf elke locatie via de gratis app ABUS Z-Wave ONE

## Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

Aantal componenten	120
Aantal gebeurtenissen	1.000
Aantal gebruikers	15
Aantal ruimten / groepen	40
Aantal scènes	60
Afmetingen	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Alarmering	Push notificatie / Akoestisch waarschuwingssignaal
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,38 kg
Codering	AES128, SFTP, HTTPS
Compatibel met	Z-Wave-apparaten (EU-frequentie: 868,42MHz)
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED

# ABUS Z-Wave Toegangsset Toegang zonder sleutel

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - ABUS Z-Wave Gateway

Gebruikersniveaus	3
Gelijktijdige netwerktoegang	10
Kleur	Wit
Kleur verlichting	Blauw / Geel / Rood
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Nettogewicht	0,233 kg
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Noodstroomvoorziening	Nee
Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
EAN	4003318841453