



Betrouwbare redder in nood

Deze compacte en sterk presterende draadloze rookmelder voegt betrouwbare rookmelding toe aan het Comfion-systeem en zorgt voor extra veiligheid. Bij een brandalarm klinkt er een waarschuwingston van 85 dB en wordt u meteen gewaarschuwd via de Comfion app.

Veiligheid door betrouwbare rookdetectie

Eenvoudige integratie in het bestaande systeem betekent dat gevaarlijke rookontwikkeling in een vroeg stadium worden herkend en dat er een alarm wordt geactiveerd - ongeacht of u aanwezig bent of niet. Met een compacte behuizing en een gewicht van slechts 95g (incl. batterij) kan de melder flexibel aan het plafond worden bevestigd. Dankzij de status-LED wordt de actuele bedrijfsstatus van het apparaat weergegeven. De melder werkt op een radiofrequentie van 868 MHz. De melder communiceert radiografisch met de Comfion-centrale.

5 jaar batterijlevensduur

De rookmelder wordt gevoed door een lang meegaande CR123A-batterij met een levensduur tot 5 jaar. De melder is

Draadloze Comfion-rookmelder

Art.-Nr. FURM80000

Seite 2 von 3

geschikt voor ruimtes tot 50m², waardoor hij ideaal is voor gebruik in woonruimtes en kleine kantoren. De batterij is eenvoudig te vervangen.

Technologieën

- Comfion-uitbreiding voor rookdetectie
- Knop voor handmatige zelftest en testalarm
- Compact ontwerp (30 x 86 mm) en laag gewicht (95g)
- Geschikt voor ruimtes en kamers tot 50m²
- Batterij met lange levensduur (5 jaar)
- Temperatuurbereik 0°C tot 40°C

Technische gegevens - Draadloze Comfion-rookmelder

Afmetingen	30 x 86 mm
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	5 jaren
Batterij - type	CR123A / CR17335
Breedte	86 mm
Brutogewicht	0,095 kg
Certificeringen	EN 14604:2005 + AC:2008
Compatibel met	Comfion
Detectiebereik melder (m ²)	50 m ²
Detectiemethode	Foto-elektrische reflectie
Diameter	86 mm
Diepte	30 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	400 m
Max. zendbereik (vrij veld)	400 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,08 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Voedingsspanning DC	3 V

Draadloze Comfion-rookmelder

Art.-Nr. FURM80000

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Draadloze Comfion-rookmelder

Zendvermogen	25 mW
--------------	-------