

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przeciwpożarowa

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 1 von 4



Klasa bezpieczeństwa

Zestaw ten skutecznie chroni się przed uszkodzeniem ogniowym w kilku pomieszczeniach. W przypadku wykrycia pożaru czujka dymu włącza alarm, a użytkownik otrzymuje komunikat na urządzeniach przenośnych. Zestaw można rozszerzyć o produkty Z-Wave ABUS i innych producentów, np. wykorzystując lampy jako dodatkowe urządzenia alarmowe.

Uzyskaj dwa ostrzeżenia, jeśli zostanie wyzwolony alarm dymu: z sygnalizatorem dźwiękowym i komunikatem do smartfona

Jeśli wykryty zostanie niebezpieczny poziom dymu, czujka dymu i brama załączą głośny alarm. Możesz odpowiednio zareagować nawet z dala od domu, ponieważ alarm zostanie przesłany do Twojego urządzenia mobilnego poprzez wysłanie wiadomości push na Twój smartfon.

Dowiedz się więcej o swoim Connected Home i rozszerz ten zestaw o:

- inne alarmy o zagrożeniu, takie jak detektor przecieku wody ABUS Z-Wave
- dodatkowy alarm akustyczny z syreną ABUS Z-Wave
- napęd zamka do drzwi wejściowych z ABUS HomeTec Pro Z-Wave
- regulacja ogrzewania z termostatami Z-Wave
- sterowanie roletami z modułami przełączającymi Z-Wave

W sumie można dodać do 120 bezprzewodowych komponentów Z-Wave do systemu i utworzyć do 60 scen (If - Then -

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przeciwpożarowa

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 2 von 4

When).

Technologie

- Sterownik Compact Smart Home w rodzinnej obudowie ze standardem bezprzewodowym Z-Wave
- kompatybilny z bezprzewodowym systemem alarmowym ABUS Smartvest
- rozbudowane opcje konfiguracji dla maks. 60 scen (jeśli - to kiedy)
- Niezawodnie ostrzega przed powstawaniem dymu stwarzającym zagrożenie dla życia i uruchamia alarm
- kompaktowa konstrukcja bez szkody dla działania
- Niskie nakłady na konserwację dzięki 5-letniej żywotności baterii – ostrzeganie o jej wyczerpywaniu się
- Zalecane miejsca zastosowania: sypialnie, pomieszczenia mieszkalne, pokoje dziecięce i korytarze
- Aplikacja umożliwia szybką i dokładną lokalizację pożaru
- z możliwością rozszerzenia do maksimum 120 elementów radiowych Z-Wave
- Mobilny dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpłatnej APP ABUS Z-Wave ONE

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Gateway

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Farba świecąca	Niebieski / Żółty / Czerwony
Głośnik	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	10
Kolor	Biały
Liczba elementów	120
Liczba pomieszczeń / grup	40
Liczba scen	60
Liczba użytkowników	15
Liczba zdarzeń	1.000
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	80 %
Masa brutto	0,38 kg
Masa netto	0,233 kg
Materiał obudowy	Plast
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	20
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Oprogramowanie	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Szyfrowanie	AES128, SFTP, HTTPS

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przeciwpożarowa

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 3 von 4

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Gateway

Wskaźnik	LED
Wymiary	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Zasilanie awaryjne	Nie
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z	Urządzenia Z-Wave (częstotliwość UE: 868,42MHz)
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Złącze sieciowe	Złącze RJ-45 (10/100 Mbps)
EAN	4003318841453

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Czujka dymu

Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Bateria - ilość	1
Bateria - maksymalna trwałość baterii	5 rok(lata)
Bateria - praca na baterii	Tak
Bateria - typ	CR123 (3V)
Ciśnienie akustyczne	85 dB
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Kolor	Biały
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,239 kg
Masa netto	0,066 kg
Materiał obudowy	Plast
Metoda wykrywania	Odbicie fotoelektryczne
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	10
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Obszary zastosowania	Wewnątrz
Ochrona przed sabotażem	Nie
Pobór prądu	90 mA
Pobór prądu w trybie czuwania	0,01 mA
Typ czujnika	Fotodioda
Wskaźnik	LED
Wyciszenie alarmu	10 min
Wymiary	(∅ x H) 60 x 49 mm

ABUS Z-Wave Zestaw bezpieczeństwa

Ochrona przeciwpożarowa

Art.-Nr. SHGW10420

Seite 4 von 4

Dane techniczne - ABUS Z-Wave Czujka dymu

Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
EAN	4003318841507