

Smartvest Trådlös Siren

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 1 von 2



För larmgivning inom- och utomhus har Smartvest Trådlös Siren en stark siren (upp till 100 dB) och en röd, blinkande lysdiod. Tack vare att den är batteridriven (batteriets livslängd upp till 2 år) kan den monteras utan kabeldragning och låg batterinivå rapporteras direkt till panelen. För att kunna garantera reell säkerhet är Smartvest Trådlös Siren sabotageskyddad med en bortrivningssäker väggkontakt.

Tekniker

- Utökning av Smartvest med larmgivning vid inom- och utomhusbruk
- Snabb, kabellös montering utan kabeldragning tack vare batteridrift
- Avskräckande larmgivning med starkt låtande siren (upp till 100 dB) och rött blixtljud från lysdioder
- Robusta, väderskyddade sirener (IP44)
- Automatisk övervakning: Flera dagliga funktionstester och återkopplingar till Smartvest-centralen
- Återkoppling till Smartvest-centralen vid låg batterinivå
- Batteriets livslängd: upp till 2 år
- Sabotageskydd tack vare väggkontakt

Tekniska data - Smartvest Trådlös Siren

Användningsområden	Utanför / Inåt
Batteri - antal	4
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	1 År
Batteri - typ	C (1,5V)
Bruttovikt	0,19 kg
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 2 von 2

Tekniska data - Smartvest Trådlös Siren

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Lampor	LED
Larmgivning	Akustisk varningssignal
Ljudtryck	100 dB
Ljusfärg	Röd
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 112 x 122 x 300 mm
Nettovikt	0,82 kg
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Ja
Skyddsklass IP	44
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	200 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0,2 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Överföringseffekt	4,5 dBm