



Din allroundare

Den 100 % trådlösa WLAN är idealisk för användning utomhus och inomhus utan eluttag eller strömanslutning. Den är också praktisk eftersom den är helautomatisk: Med den inbyggda LED-lampan med vitt ljus får du detaljerade färgbilder även på natten, samtidigt som det starka ljuset avskräcker inkräktare.

Oavsett om du vill skydda ditt hem, prata med postbud utan direkt kontakt eller ta en snabb titt på dina barn, husdjur eller mor- och farföräldrar: Även om du är nybörjare på kameror får du snabbt igång batterikameran. Det är bara att ladda ner App2Cam Plus-mobilappen gratis och gå igenom steg för steg-guiden som startar automatiskt.

Placera basstationen i byggnaden och inom WLAN-räckvidd vid ett fritt eluttag, helst mellan routern och batterikameran - på så sätt utökar du ditt WLAN och får bästa möjliga mottagning. Sätt nu in ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort i basstationen (max. 128 GB, tillbehör) - så lagrar den alla videodata direkt på plats, krypterat och utan extra kostnad.

Tack vare det innovativa hållarkonceptet kan säkerhetskameran vid behov snabbt och säkert förankras på väggen och ställas in exakt. Tack vare kamerans breda synvinkel får du alltid en bra överblick.

Appen visar livebilder och inspelningar, och du kan också använda den för att göra personliga inställningar. Du får helautomatiska push-notiser när kameran upptäcker rörelse eller när batteriet börjar ta slut. Batteriets livslängd är upp till 6 månader (beroende på lokala förhållanden); på bara 4 timmar är batteriet fulladdat igen. Den väderbeständiga kameran klarar regn, snö och starkt solljus året runt.

Tekniker

- 100 % trådlös övervakningskamera med WLAN, uppladdningsbart batteri, push-meddelande vid rörelselarm, Full HD-upplösning, färgbilder även på natten, basstation och fri tillgång via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor
- Kan plac. flexibelt inom-/utomhus tack vare batteri- och WLAN-drift; väderbest. hölje (skyddskl. IP65); kan plac. på en hylla inomhus vid behov, eller permanent monteras utomhus med hjälp av det praktiska kulhuvudfästet (ist. f. manipulerbar magnet)
- Praktisk basstation utökar WLAN-räckvidden (optimalt placerad mellan den egna routern och batterikameran vid

WLAN med basstation

Art.-Nr. PPIC90000B

Seite 2 von 3

ett fritt eluttag); sätt in microSD-kort (tillbehör, upp till 128 GB) för kamerainspelningar som lagras lokalt (inget moln, inget abonnemang)

- Snabbt redo för användning tack vare enkel driftsättning (med app-guiden på bara några minuter); krypterad åtkomst på ditt eget WLAN och på resa fot för livestream, minne och alla funktioner (rörelsedetektor/PIR-sensor, LED-ljus med vitt ljus osv.)
- Helt automatisk rörelsedetektering, push-notiser och inspelningar (reagerar tillförlitligt på kroppsvärme och ignorerar rörelser från t.ex. kvistar/blad)
- Intelligent batterihantering; batterilivslängd därigenom på upp till 6 månader (med ca 4 inspelningar/åtkomster per dag; batterilivslängden minskar vid mer frekvent/längre användning, värme/frost eller större avstånd från basstationen)
- Se viktiga detaljer med detaljerade färgbilder under alla årstider, i alla väder och även i mörker tack vare den integrerade LED-lampan med vitt ljus, Full HD-upplösning (1080p, 2 megapixel) och en bred 120-graders betraktelsevinkel
- Det räcker med ett enkelt tryck i appen för att intercom-funktionen ska aktiveras och du snabbt ska kunna klargöra situationer på plats med några få ord (2-vägs ljud via högtalare och mikrofon)
- Kamera i svart design som passar till mörka fasader i trä och rött tegel
- Ingår i ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest

Tekniska data - WLAN med basstation

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

Tekniska data - ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

Antal användare	3
Antal kanaler	2
Bashändelse	PIR rörelsedetektering / Manuell
Bildhastighet	15
Bruttovikt	0,046 kg
Frekvensområde	2,4 GHz
Färg	Svart / Vit
Högtalare	85dB @ 10cm
Höljets material	plast
Inspelningslägen	max. 1080P
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)
Ljudhastighet	128kbps

Art.-Nr. PPIC90000B

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

Ljudingång	Inbyggd mikrofon
Ljudkompression	PCM
Ljudutgång	Inbyggd högtalare
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	10%
Mått	54 x 101 x 15 mm
Nätverksanslutning WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	180 mA
Totalt antal videokanaler	2
Upplösningssätt	VGA / 720p / 1080p
Videokomprimering	H.264
Videoutgång	VGA / 720p / 1080p
EAN	4003318879142